



Wnęka rozdzielnicy

1 x PG21
28 x PG13,5

ZUGIL



Drzwi



UWAGA:

1. Nie wolno łączyć przewodu neutralnego "N" z przewodem PE.
2. Nie łączyć zacisków N pochodzących od różnych wyłączników różnicowoprądowych!
3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn30x2 do szyny połączeń wyrównawczych węża.
4. Przewody łączące w rozdzielnicę L1, 5mm².
5. Rozdzielnicę wyposażać w ołoiowany schemat główny zasilania odbiorów węża lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji.
6. Dopuszcza się inne niż na rysunku rozmieszczenie urządzeń i ew. ziemieniki aparatów o parametrach j.w.
7. Listwę zaciskową X2: do BMS umieszczyć na bocznej ścianie.

25	Gniazdo wtyczkowe szczelne	2P+PE	10/16A	1	szt
24	Zacisk ochronny "POKÓJ"	Z0-2107		2	szt
23	Korytka gzeblonowe	40x60		7	mb
22	Listwa montażowa	TH-25	25mm	5	szt
21	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG13,5		28	szt
20	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG21		1	szt
19	Złączko gwintowe "POKÓJ"	ZUG-G10	10mm ²	5	szt
18	Złączko gwintowe "POKÓJ"	ZUG-G2,5	2,5mm ²	102	szt
17	Dioda sygnalizacyjna zielona	LED	230V	10	szt
16	Ochronnik przepięciowy II	Dehgard 275	275V	4	szt
15	Łącznik krzywkowy	EK-15/	15A	8	szt
14	wg diagramu rys. nr 4,7	EK-15/	15A	2	szt
13	Łącznik krzywkowy 3-biegunowy (wyłącznik) "SPAMEL"	EK-40/	40A	1	szt
12	Szczelnik dwubiegunowy	SM425-22	230V	2	szt
11	Przekładnik czasowy cykliczny fun. "C"	RTX-410	230V/100h	4	szt

10	Przekładnik pomocniczy z gniazdem no listwę "RELPOL"	R4+G24	230V, 4p	18	szt
9	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	S301B6	6A	8	szt
8	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	S301B10	10A	1	szt
7	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	S301B16	16A	1	szt
6	Wyłącznik siłkowy jak niżej	M250/12/1r	400V, 1,0÷1,6A	5	szt
5	Wyłącznik siłkowy "LEGRAND" ze stykiem pomocniczym zmiennym lub rozmiennym	M250/12/1r	400V, 2,5÷4,0A 6,3÷10,0A	4	szt
4	Wyłącznik przeciwporażeniowy cztero biegunowy typu "AC"	P304-40-30-AC	40A, 30mA	1	szt
3	Zespołowy wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym prod. "LEGRAND"	P312B10	10A, 30mA	1	szt
2	Wyłącznik przeciwporażeniowy cztero biegunowy typu "A"	P304-25-30-A	25A, 30mA	4	szt
1	Skrzynka blaszana ZUGIL Wielun	ED80103	800x1000 x300	1	szt

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB. 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Półczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja inwestycji
B. Studziński, W. Kostwicki Sp. z o.o.
00-310 Warszawa ul. Sienkiewicza 14 lok. 208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl



PROJEKTANT

Zbigniew Winiarek
upr. Wa-379/01

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY

Magda Skoneczna
upr. MAZ/0568/PBE/16

PODPIS:

OPROJEKTOWA

NAZWA RYSUNKU

ROZDZIELNICA RWC WĘZŁA.
WIDOK I SPECYFIKACJA APARATÓW

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

DATA
04.2018

SKALA
1:1

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU 2.RAD	NUMER RYSUNKU 2.RAD/PW/IEW/02	REWIZJA A
----------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------