



UWAGA:

1. Nie wolno łączyć przewodu neutralnego "N"
2. Nie łączyć zacisków N pochodzących od różnych wyłączników różnicowoprądowych!
3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn30x2 do szyny połączeń wyrównawczych węzła
4. Przewody łączeniowe w rozdzielnicę LY1,5mm².
5. Rozdzielnicę wyposażać w ofoliowany schemat główny zasilania odbiorów węzła lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji
6. Dopuszcza się inne niż na rysunku rozmieszczenie urządzeń i ew. zamienniki aparatów o parametrach j.w.
7. Listwę zaciskową X2: do BMS umieścić na bocznej ścianie.

25	Gniazdo wtyczkowe szczelne	2P+PE	10/16A	1	szt
24	Zacisk ochronny "POKÓJ"	ZO-2107		2	szt
23	Korytko grzebieniowe	40x60		7	mb
22	Listwa montażowa	TH-25	25mm	5	szt
21	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG13,5		28	szt
20	Dławik uszczeln. "POKÓJ"	PG21		1	szt
19	Złączka gwintowa "POKÓJ"	ZUG-G10	10mm2	5	szt
18	Złączka gwintowa "POKÓJ"	ZUG-G2,5	2,5mm2	102	szt
17	Dioda sygnalizacyjna zielona	LED	230V	10	szt
16	Ochronnik przepięciowy II	Dehngard 275	275V	4	szt
15	Łącznik krzywkowy wg diagramu rys. nr 3,5,6,8	LK-15/2.8484	15A	8	szt
14	Łącznik krzywkowy wg diagramu rys. nr 4,7	LK-15/1.834	15A	2	szt
13	Łącznik krzywkowy 3-biegunowy (wyłącznik) "SPAMEL"	LK-40/2.822	40A	1	szt
12	Stycznik dwubiegunowy	SM425-2z	230V	2	szt
11	Przełącznik czasowy cykliczny fun. "C"	RTx-410	230V,100h	4	szt

10	Przełącznik pomocniczy z gniazdem na listwę "RELPO"	R4+GZ4	230V, 4p	18	szt
9	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	S301B6	6A	8	szt
8	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	S301B10	10A	1	szt
7	Wyłącznik instalacyjny "LEGRAND"	S301B16	16A	1	szt
6	Wyłącznik silnikowy jak niżej	M250/1z/1r	400V, 1,0±1,6A	5	szt
5	Wyłącznik silnikowy "LEGRAND" ze stykiem pomocniczym zwiernym lub rozwiernym	M250/1z/1r	400V, 2,5±4,0A 6,3±10,0A	4 2	szt
4	Wyłącznik przeciwporażeniowy cztero biegunowy typu "AC" prod. "LEGRAND"	P304-40-30-AC	40A, 30mA	1	szt
3	Zespolony wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym prod. "LEGRAND"	P312B10	10A, 30mA	1	szt
2	Wyłącznik przeciwporażeniowy cztero biegunowy typu "A" prod. "LEGRAND"	P304-25-30-A	25A, 30mA	4	szt
1	Skrzynka blaszana ZUGIL Wielun	ED80103	800x1000 x300	1	szt
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE	IL.	JED.

NAZWA PROJEKTU		
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK		
INWESTOR		
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30		
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		
MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B.Siudalski, W.Kostrowicki Sp.j. 03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208 e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl		
PROJEKTANT		PODPIS:
Zbigniew Winiarek upr. Wa-379/01		
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS:
Magda Skoneczna upr. MAZ/0568/PBE/16		
OPRACOWANIE		
NAZWA RYSUNKU		
ROZDZIELNICA RWC WĘZŁA. WIDOK I SPECYFIKACJA APARATÓW		
BRANŻA	DATA	SKALA
ELEKTRYCZNA	04.2018	-:-
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	4.RAD/PW/IE/W/02
		REWIZJA
		A